

1. **[アップルメニュー]**から**[システム環境設定]**をクリックします。または**[Dock]**の**[システム環境設** 定]をクリックします。

この Mac について Mac OS X ソフトウェアを入手		System Preferences
システム環境設定		
Dock 場所	* *	
最近使った項目	•	
強制終了		
スリープ 再起動 システム終了		
ログアウト	☆ #Q	

- 000 システム環境設定 0 0 1.6 2 8 ネットワーク 起動ディスク すべてを表示 ディスプレイ サウンド パーソナル **B** Nerv 3 **((()**) X P スクリーン ユニパーサル ログイン 地域情報 Desktop Dock -10 アクセス セーバ ハードウェア 0 0 100 $\langle \rangle$ 107 ディスプレイ マウス 省エネルギー ColorSync キーボード サウンド インターネットとネットワーク \bigcirc 1 QuickTime インターネット ネットワーク 共有 システム 9 0 0 1 公前 2 ソフトウェア アップデート ユーザ 日付と時刻 起動ディスク Classic スピーチ
- 2. [システム環境設定] 画面で、ツールバーの [ネットワーク] をクリックします。

00	イット	・ワーク	
レビー アイスプレイ		ワーク 起動ディスク	
設定:(内蔵モデム	場所 ✓ 自動 新しい 場所の TCP/IP PPP	場所 編集 プロキシ モデム	
設定	: (PPP を使用	+	
IP アドレス: (PPP サーバから割り	当てられます)	ドメインネームサーバ (オフション	
		検索ドメイン (オフション)	1
		例:apple.co.jp, earthlink.net]

3. [ネットワーク] 画面が表示されるので、[場所] から [新しい場所] をクリックします。

00	ተንቦ	/-/	1000
	新しい場所の名前:		i 🙆 🔤
べてを表示 ディスプロ	i-koch i		ターネット Dock
設定:(内蔵モ	このコンピュータのすべ ドを入力することなくア 所を選択できます。 キャン	てのユーザが、パスワー ップルメニューでこの場 セル OK	
	設定:(PPP を使用		•
		ドメインネームサ	ーパ (オフション)
IP アドレス:			
(PPP 9-70)	ら割り当てられます)		
		検索ドメイン	(オブション)
		例:apple.co.jp, ea	arthlink.net
~			(

4. [新しい場所の名前] 画面で、[i-kochi] と入力し、 [OK] ボタンをクリックします。

0

5. **[表示]** 欄から **[内蔵 Ethernet]** を選択します。

		Contraction of the second seco		
712761	サウンド	ネットワーク	記動ディスク	
	場所:(BIGLOBE	•	
内藏 Etherne	et			
ТС	P/IP PPP	OE AppleT	alk プロキシ	7
	Ø₽	PPoEを使って	接続する	
-ビスプロバ-	(7: i-l	kochi		(オプション)
PPPoE サービン	ス名:			(オフション)
アカウン	·名: X	××@i-koc	hi.or.jp	
バスワー	- 1:	•••••		
	ر <mark>الا</mark> بو بو	くスワードを保 のチェックボック べてのユーザが/ マーネットアカウン	仔する / スをチェックする (スワードを入力す / トにアクセスでき	と、このコンピュータの ることなく、このイン るようになります。
	Pi	PPoEオブション	Z	
wer Ethernet)を タブをクリックし	入にすると TG ,てください。	CP/IP の設定が変わ	D る可能性がありま	(す。設定を確認するに
	内蔵 Etherne TC ービスプロバ- PPPoE サービン アカウン バスワ- バスワ- wer Ethernet)を タブをクリックし	場所: 内蔵 Ethernet TCP/IP PPF ービスプロバイダ: 「 PPPoE サービス名: パスワード: パスワード: 「 アカウント名: メ パスワード: 「 ア ア ク ア ク ア ク の の の の の の の の の の の の の	場所: BIGLOBE 内蔵 Ethernet TCP/IP PPPOE AppleT アロバイダ: i-kochi PPPoE サービス名: アカウント名: パスワード: パスワード: パスワード: アカウント名: パスワード: アカウント名: パスワード: アカウント名: パスワード: アカウント名: パスワード: アカウント名: パスワード: アカウント名: パスワード: アカウント名: パスワード: アカウント名: アカウント名: パスワード: アカウント名: アカウント名: パスワード: アカウント名: パスワード: アカウント名: パスワードを保 このチェックボック すべてのユーザが ターネットアカウン PPPoE オフショ: wer Ethernet)を入にすると TCP/IP の設定が支け	場所: BIGLOBE 内蔵 Ethernet TCP/IP PPPOE AppleTalk プロキシ アロキシ アカウント名: アカウントたのの: アクーキットアカウントにアクセスでき アクーキットアカウントとのの: アクーキットアカウントにアクセスでき アーー アクーキットアカウントにアクセスでき アーー アクーキットアカウントにアクセスでき アーー アー

6. **[PPPoE]** タブを選択し、以下のように設定後、**[PPPoE オプション]** ボタンををクリックします。

	フレッツ ADSL 1.5M		ユーザID@i-kochi.or.jp	
接続用アカウント (アカウント名)	フレッツ ADS	L 8M		
	フレッツ ADS	L モア 12		
	フレッツ ADSL モア 24		ユーザID@a8.i-kochi.or.jp	
	フレッツ ADSL モア 40			
	フレッツ ADSL モアスペシャル			
	B フレッツ	ベーシック	ユーザ I D@bba. i-kochi. or. jp	
		マンション	ユーザID@bma.i-kochi.or.jp	
		ファミリー100	ユーザID@bfh. i-kochi.or.jp	
接続用パスワード			ご契約時にお決めになられたパスワード	

(上図の例は、xxxというユーザ ID の会員様がフレッツ ADSL 1.5M プランをご利用になる場合の入力例です。)

🤹 t	ェッションオプション		
を表:	TCP/IP アプリ	ケーションを起動するときに自動的に	接続する
	□ 操作しないと接	続を続けるかどうか確認する: 15	分間
	□ 操作しないと接	続を解除する: 15 分間	
5	▼ ユーザがログア	ウトするときに接続を解除する	
	詳細オブション:	PPPot AppleTalk Statistic	
-	PPP エコーパケ	ットを送信	
	□ 詳細なログを作	成する	
	PPP0[<i>π</i> − <i>E</i> X <i>ξ</i> .	(#+>th)	ок
	アカウント名:	×××@i-kochi.or.jp	
	パスワード:		
	729-6:	パスワードを保存する このチェックボックスをチェックする すべてのユーザがパスワードを入力する ターネットアカウントにアクセスできる	と、このコンピュータの 5ことなく、このイン 5ようになります。
	Λ29-Ε:	✓ パスワードを保存する このチェックボックスをチェックすると すべてのユーザがパスワードを入力する ターネットアカウントにアクセスできる PPPoE オプション	と、このコンピュータの らことなく、このイン らようになります。

8. [TCP/IP] タブを選択し、以下のように設定後、[クローズボタン] をクリックします。

00			ネットワーク	,		
すべてを 表示		サウンド	*>>-7	していた。 記動ディスク		
		場所: [BIGLOBE	•)	
設定	内藏 Etherr	net	•			
	Т	CP/IP PPP	OE AppleT	「alk プロキ:	2	
	設定	: PPP を使	用	dan se a secara a	•	
IB	781.7			ドメインネーム	サーバ (オフ	/ション)
(1	PPPサーバから割	り当てられます)				
				検索ドメイン	(オブ	ション)
Ethernet	: アドレス:00	:30:65:69:2f	:c0	· apple co in	aarthlink na	
				23 - appre.co.jp.	car chillik, ne	•
2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4	できないように、	するにはカギを	クリックします	Го.	C	保存

9. [設定の変更点を保存しますか?] 画面が表示されるので、[保存する] ボタンをクリックします。

· 4	設定の変更点を保存し	しますか?	
	場所:「自動]
定:「内蔵モデ	保存しない	キャンセル	保存する